

# ARTJET 10 Nero

## Istruzioni per la ricarica



Fig 1



Fig 2



Fig 3

1. Riporre la cartuccia, con la testina verso il basso, su una superficie assorbente (es. Panno carta) nel caso si verificassero delle perdite e togliere il coperchio giallo con un temperino, facendo leva sugli angoli (fig. 1).

2. Inserire l'ago nel foro di riempimento sulla parte superiore della cartuccia lasciando fluire 25 ml d'inchiostro (fig. 2)

3. Rimettere il tappo giallo sulla cartuccia e, se necessario, bloccarlo con del nastro adesivo (fig. 3)

3. Lasciare riposare la cartuccia per 3-5 minuti

4. Installare la cartuccia nella stampante ed eseguire fino a tre cicli di pulizia